

Пульт повара iBells-402

Инструкция

Пульт iBells-402 может работать с пейджерами iBells-201 двумя способами:

1) В составе программного обеспечения intBell

2) С использованием блока iBells-801 в режиме ретранслятора
Работа пульта в комплексе описывается в инструкции к ПО intBell

Перед использованием пульта с пейджерами в режиме ретранслятора необходимо зарегистрировать в пейджерах код пульта

Регистрация в пейджере

Включить пульт. На дисплее появится значок " — ".

Перевести пейджер в режим программирования вызываемых номеров (см. инструкцию к пейджеру iBells-201) и ввести номер, который будет обозначать кухню, например «777».

На кухонном пульте необходимо на клавиатуре набрать вызываемый номер официанта, например «001», и нажать клавишу CALL. Пейджер просигнализирует привязку.

Таким образом необходимо произвести регистрацию пульта во всех используемых пейджерах. Для того чтобы сигнал от пульта приходил индивидуально каждому официанту, необходимо каждому пейджеру присвоить свой номер на кухонном пульте.

Вызов официанта

На клавиатуре пульта iBells-402 набрать номер вызываемого пейджера (официанта), например «001» », и нажать клавишу CALL. Пейджер официанта просигнализирует номер кухни, например «777».

Характеристики

Размеры: 100 x 180 x 45 мм

Используемая частота: 433.92 МГц

Источник питания: DC12V/1A адаптер

Выходная мощность: прямое расстояние около 50м